

CE

LIEVITAZIONE






Gestione delle seguenti funzioni:

- ✓ Pre-bloccaggio
- ✓ Bloccaggio
- ✓ Lievitazione
- ✓ Fine della Lievitazione
- ✓ Mantenimento
- ✓ Illuminazione (opzione)
- ✓ 9 possibilità di programmi in memoria :
 - ✗ 1 Programma «Freddo diretto»
 - ✗ 1 Programma «Potenza diretta»
 - ✗ 8 ricette programmabili



577, rue Célestin Hennion
59144 Gommegnies
Tel : (33) 03 27 28 18 18
Fax: (33) 03 27 49 80 41
<http://www.eurofours.com>
email:infos@eurofours.com

ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE: PFRD-F00R003-IT

Fotografie con carattere indicativo.

La società si riserva il diritto di apporre qualsiasi modifica senza preavviso - Copia vietata


SOMMARIO

PRESENTAZIONE DEL PULPITO DI COMANDO	p.3
LIVELLO D'ACCESSO	p.4
CURVA DEL CICLO DI LIEVITAZIONE : IMPOSTAZIONI REGOLAZIONE - - -	p.5
MENU UTILIZZATORE -ACCESSO AI PARAMETRI - - - - -	p.6
Impostazione delle ricette - - - - -	p.7
Impostazione Data e Ora - - - - -	p.10
Impostazione parametri regolatore - - - - -	p.11
RECUPERO E IMMISSIONE DELLE RICETTE CON UNA CHIAVE USB - - - -	p.12
Recupero dei programmi del regolatore - - - - -	p.12
Visualizzazione dei file programmi su un computer - - - - -	p.13
Inserimento dei programmi in un computer - - - - -	p.14


La società si riserva il diritto di apporre qualsiasi modifica senza preavviso - Copia vietata

PRESENTAZIONE PULPITO DI COMANDO


Prendetevi il tempo di leggere queste informazioni per familiarizzare con l'utilizzo dei comandi.




Menu protetti da codici d'accesso



Camere e quadro a compartimento unico



Armadi doppi



LIVELLO D'ACCESSO

 **La modifica delle impostazioni dipende dal livello d'autorizzazione:**




Nessuna impostazione è modificabile. Sono attivi solamente i tasti di :

Avviamento del regolatore  - Arresto del regolatore .

✓ Avviamento del ciclo  - Arresto del ciclo .

✓ Luce  

✓ Sbrinamento manuale 

✓ Selezione delle ricette: Freddo diretto 

✗ Freddo diretto

✗ Avviodiretto

✗ 8 Programmi




Selezione e modifica **PROVVISORIO** del programma in fase di ciclo « Freddo diretto » + « Avviodiretto ».



Selezione e modifica **PROVVISORIO** del programma in fase di ciclo : Tutti i programmi.
Accesso alla programmazione : «Freddo diretto » + «Avviodiretto».




Tutti i programmi :
Selezione e modifica **PROVVISORIO** del programma in fase di ciclo.
Accesso alla programmazione .



* Vedere il paragrafo : «Modifica rapida del ciclo in corso».- ISTRUZIONI D'UTILIZZO

GRAFICO DEL CICLO DI LIEVITAZIONE: IMPOSTAZIONI DI REGOLAZIONE

Pre-bloccaggio




Temperatura : regolabile da -7°C a 5°C

Durata della fase: regolabile da 00:00 a 06:00

La temperatura impostata deve essere raggiunta prima del caricamento dei prodotti. Quando la temperatura programmata è ottimale, il cicalino suona per 30 secondi e lo schermo indica la richiesta di carico dei prodotti. A partire da questo istante il conteggio dei tempi di questa fase ha inizio.

Bloccaggio



Temperatura : regolabile da -7°C a 5°C

Durata della fase: non impostabile

Lievitazione



Temperatura :

- ✓ 7°C a 35°C (Standard)
- ✓ 7°C a 40°C (su richiesta)
- ✓ 7°C a 45°C (su richiesta)

Durata della fase: regolabile da 00:00 a 23:50

Umidità:

- ✓ Senza generatore di vapore: regolabile da 45% a 95%
- ✓ Con generatore di vapore: 45% a 100%

Fine della Lievitazione



Tempi di fine ciclo : max 3 Giorni

Ora di fine ciclo : regolabile da 00:00 a 23:50


Mantenimento



Temperatura :

- ✓ 3°C a 35°C (Standard)
- ✓ 3°C a 40°C (su richiesta)
- ✓ 3°C a 45°C (su richiesta)

Quando un ciclo è attivo, l'accesso alla programmazione è bloccato.



Impostazione delle ricette



Impostazione Data e Ora



Impostazione dei parametri del regolatore



Impostazione delle ricette



10 possibilità di programmi in memoria :


- ✓ 1 Freddo diretto
- ✓ 1 Avviodiretto
- ✓ 8 programmi personalizzabili




Il nome dei 2 programmi specifici «Freddo diretto» e «Avviodiretto» non sono modificabili.

Scelta del nome del programma : Selezionare la linea da programmare (salvo «Freddo diretto» e «Avviodiretto»).

Accesso alla lista dei programmi



Modifica del nome del programma : Selezionare il nome da modificare (salvo «Freddo diretto» e «Avviodiretto»).



Accesso alla tastiera
(Pagina seguente)

Il nome del programma può essere composto da lettere, da cifre e da caratteri speciali.
 Numero dei caratteri disponibili : 21

Area immissione

Cancellare un carattere alla volta

Cancellare tutta la riga

Caratteri speciali

Barra spaziatrice

Mauscole / Minuscole

Confermare



Il nome dei programmi specifici non è modificabile.

Creazione / Modifica d'un programma

Pre-bloccaggio



Scegliere il nuovo valore e confermare cliccando su «ENTER»

Premere sul parametro da modificare




Per accedere alle differenti fasi, premere sulla porzione di curva corrispondente.



Attenzione: in questo punto, 2 zone a comando tattile (ore: minuti)

Bloccaggio




Lievitazione



Fine della lievitazione




Mantenimento




Non dimenticate di premere sull'icona con il dischetto per registrare la(e) modifica(e) apportata(e) al programma.

Impostazione Data e Ora



Pagina seguente



GG / MM / AA

31/03/2013



MM / GG / AA


03/31/2013




Data

Premere su ciascuna zona da modificare.

Ora



Giorno (Calcolato in automatico in funzione della data)



Premere sull'icona con il dischetto per salvare.


La data e l'ora si aggiorneranno sulla banda grigia



ATTENZIONE

Per i paesi che applicano l'ora legale, regolare l'ora manualmente (la funzione non è automatica).

Impostazione dei parametri del regolatore



Pagina seguente

Versione del file di traduzione

Lingua

Livello d'accesso

Toni tastiera

Luminosità dello schermo: regolabile da 50 a 100%

Schermo della sveglia: regolabile da 0 a 30 mn

Lingua :

Francese	Inglese	Spagnolo	Norvegese	Olandese	Russo	Polacco	Portoghese

Livello d'accesso:

--	--	--	--

Toni tastiera:

	ON		OFF
--	----	--	-----

RECUPERO E INSERIMENTO DELLE RICETTE CON UNA CHIAVE


Recupero dei programmi del regolatore



Utilizzare una chiavetta USB vergine e formattata in FAT32.

PRIMA

Visualizzazione del contenuto della chiavetta su di un computer




La cartella è vuota




Avviamento del regolatore premendo un tasto



Lievitazione




Inserendo la chiave nella porta USB, il trasferimento ha inizio.



Attendere l'apparizione del simbolo verde e il segnale del cicalino, poi ritirare la chiave.

DOPO


Visualizzazione del contenuto della chiavetta su di un computer



Il file «FRPRG_A0» contiene i programmi che devono essere installati nel regolatore.

Il file «FRPRG_A1» viene utilizzato solo per gli armadi doppi ma deve comunque essere presente per tutti i tipi di macchine.

Visualizzazione di file programmi su un computer



Installazione dei programmi all'interno di un

Menu Installatore
Verificare il livello
d'accesso



PRIMA


Visualizzazione del file ricette
esistenti prima dell'inserimento di
nuove ricette.



TASSATIVO



Se il livello d'accesso è impostato a «0, 1, 2», il
regolatore non riconosce la chiave USB.



I file «FRPRG_A0 + FRPRG_A1» contengono i programmi da installare
all'interno del regolatore.



Lievitazione



Inserendo la chiave nella porta USB, il trasferimento ha inizio.




Attendere l'apparizione del simbolo verde e il segnale del cicalino, poi ritirare la chiave.



Visualizzazione di nuovo file ricette (FRPRG_A0)

DOPO



Prima di sostituire i file programmi del regolatore con nuovi file «FRPRG_A0» + «FRPRG_A1» presenti sulla chiave USB, una copia di file d'inizializzazione viene registrata automaticamente sulla chiave sotto il nome «FRPRG_A0.OLD» + «FRPRG_A1.OLD».